Arquivo Leia-me do ScanSnap Manager V6.3L23
PFU LIMITED

Sumário

1. Requisitos do sistema
2. Cuidados relacionados ao USB e ao computador
3. Cuidados relacionados à instalação
4. Cuidados relacionados à desinstalação
5. Outros cuidados
6. Contrato de licença de software embutido
7. Diferenças entre a versão anterior

Uso em ambientes de alto risco

Este produto foi elaborado e produzido assumindo a condição de que será utilizado em escritórios, residências, estabelecimentos comerciais e industriais, para uso geral. O aparelho não foi desenvolvido e fabricado para o uso em ambientes de alto risco, onde envolvem perigo à vida ou à saúde, locais que requerem um alto nível de segurança. Lugares como usinas nucleares, cockpits de aeronaves, torres de controle, controle de sistemas de transporte em massa, salas que possuem equipamentos médicos essenciais à vida, sistemas de controle de mísseis ou quaisquer lugares onde a segurança não possa ser garantida, são considerados ambientes de alto risco.
O usuário deverá adotar as medidas de segurança necessárias ao usar este produto em alguma dessas circunstâncias. A PFU LIMITED não se responsabilizará por qualquer acidente causado em ambientes de alto risco, não atendendo a reclamações ou pedidos de compensações feitas por usuários ou terceiros.

---

1. Requisitos do sistema

Sistema operacional

ScanSnap iX100 / ScanSnap S1100i:
- OS X v10.10
- OS X v10.9 (OS X v10.9.2 ou mais recente recomendado)
- OS X v10.8 (OS X v10.8.5 ou mais recente recomendado)
- Mac OS X v10.7 (Mac OS X v10.7.5 ou mais recente recomendado)

* Consulte o Manual de instruções ou o Guia de operações básicas do seu ScanSnap caso possua um modelo diferente do iX100 ou S1100i.

CPU

ScanSnap iX100 / ScanSnap S1100i:
- Intel(R) Core(TM) 2 Duo Processor 2,4 GHz ou superior
  (Processador Intel(R) Core(TM) i5 2,5 GHz ou superior recomendado)

* Consulte o Manual de instruções ou o Guia de operações básicas do seu ScanSnap caso possua um modelo diferente do iX100 ou S1100i.

Memória

ScanSnap iX100 / ScanSnap S1100i:
- Acima de 2 GB (Recomendado: acima de 4 GB)

* Consulte o Manual de instruções ou o Guia de operações básicas do seu ScanSnap caso possua um modelo diferente do iX100 ou S1100i.

Porta USB

- USB3.0 / USB2.0 / USB1.1

Resolução do monitor

- 1024 x 768 pixels ou superior

Espaço no disco

- 740 MB de espaço livre

---

2. Cuidados relacionados ao USB e ao computador

Use o cabo USB fornecido com o produto para conectar o ScanSnap ao computador.

Aguarde pelo menos 5 segundos antes de reconectar o cabo USB. Se o cabo USB for reconectado logo após ser desconectado, o ScanSnap pode não funcionar corretamente.

---

3. Cuidados relacionados à instalação

Efetue o login como administrador e instale o programa.

Outros perfis exceto [Padrão] não serão adicionados ao menu pop-up "Perfil" se o ScanSnap Manager já estiver instalado. Para adicionar outros perfis, consulte a seção das configurações padrão na Ajuda.

---

4. Cuidados relacionados à desinstalação

Fechar o ScanSnap Manager antes da desinstalação.

Se o ScanSnap Manager for iniciado automaticamente ao efetuar o login no Mac OS, exclua [ScanSnap Manager] do [Itens de In. de Sessão].
Para exibir [Itens de In. de Sessão], selecione [Preferências do Sistema] -> [Usuários e Grupos] -> [Usuário Atual] (no Mac OS X v10.6, selecione [Preferências do Sistema] -> [Contas] -> [Minha Conta]).

---

5. Outros cuidados

Apenas um ScanSnap pode ser conectado por vez. Mesmo assim, o SV600 pode ser usado junto com um dos seguintes modelos de ScanSnap: iX100 / iX500 / S1500 / S1500M / S1300i / S1300 / S1100i / S1100 / S510 / S510M / S300 / S300M
* Antes de usar, certifique-se de que as especificações do seu computador satisfazem os requisitos para os seus modelos ScanSnap.

Durante a digitalização ou enquanto a lâmpada do ScanSnap estiver se aquecendo, tome os cuidados abaixo. Caso contrário, o sistema pode ficar instável.

- Conectar ou desconectar o cabo USB no ScanSnap
- Ligar ou desligar o ScanSnap
- Desinstalar o ScanSnap Manager
- Fazer Logout, reiniciar ou desligar o computador

Se o computador entrar no Modo de Economia de Energia, a comunicação com o ScanSnap pode falhar após retornar do modo de economia. Neste caso, selecione [Economizador de Energia] em [Preferências do Sistema] e especifique [Nunca] em [Repouso do computador] e tente novamente.

A comunicação com o ScanSnap pode falhar quando o computador retornar do modo de economia de energia, ou quando o logout ou a troca de usuário for efetuada. Neste caso, reinicie o ScanSnap e tente novamente.

---

6. Contrato de licença de software embutido

O ScanSnap Manager possui os seguintes programas embutidos.

- Google Data APIs Objective-C Client Library

  Contrato de licença: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

---

7. Diferenças entre a versão anterior

<ScanSnap iX100 / ScanSnap S1100i>

Alterações de V6.3L21 para V6.3L23

- Foi adicionado [1 minuto] e [3 minutos] à configuração de Auto desligar do ScanSnap alimentado através de bateria. (apenas iX100)

Alterações de V6.3L20 para V6.3L21

- O erro foi corrigido de forma a que a conexão sem fio possa ser estabelecida quando o mesmo destino é registrado pela segunda vez usando o Wireless Setup Tool. (apenas iX100)

<Outros modelos ScanSnap para além do iX100 / S1100i>

Alterações de V6.3L21 para V6.3L23

- Foi adicionada uma nova opção que permite especificar a orientação de encadernação do documento juntamente com o ângulo de rotação da imagem na digitalização duplex.
- A caixa de seleção [Corrigir texto desalinhado do(s) seguinte(s) tipo(s) de documento(s)] foi adicionada à guia [Qualidade da imagem] da janela [Opção modo Digitalização]. Isto reduz o desalinhamento de texto/ linhas na imagem digitalizada. (apenas SV600)

Alterações de V6.2L22 para V6.3L21

- Foi adicionada uma nova opção para girar as imagens digitalizadas de acordo com o ângulo especificado (90° sentido horário, 180°, 90° sentido anti-horário).
- Corrigido o erro em que não era possível conectar através de Wi-Fi o ScanSnap iX500 e computadores equipados com 2 ou mais portas Ethernet, tal como o Mac Pro. (apenas iX500)
- Corrigido o erro que ocorria durante o [Reconhecimento de texto] ou no [Conversor de PDF pesquisável].
- Uma modificação foi feita para que as imagens mescladas pelo Unificador de páginas possam ser substituídas.

<ScanSnap SV600 / ScanSnap iX500>

Alterações de V6.2L21 para V6.2L22
- O firmware do ScanSnap SV600 foi atualizado para melhor estabilidade. (apenas SV600)

Alterações de V6.2L11/L20 para V6.2L21
- O nível padrão de reprodução da câmera (componente cor V) foi alterado. (apenas SV600)

Alterações de V6.2L10 para V6.2L11
- Corrigido o erro em que a digitalização poderá não iniciar quando a função App Nap está ativada no OS X v10.9.

<ScanSnap iX500>

Alterações de V6.1L12 para V6.2L10
- A conexão usando a autenticação IEEE802.1X está disponível (apenas iX500).
- A digitalização com o ScanSnap SV600 está disponível.

Alterações de V6.1L11 para V6.1L12
- OS X v10.9 possui compatibilidade.

Alterações de V6.0L14 para V6.1L11
- A conexão Wi-Fi entre computadores e o ScanSnap iX500 está disponível.

Alterações de V6.0L13 para V6.0L14
- O erro em que o OCR ou conversão de PDF pesquisável falha ou o texto não é convertido foi resolvido.

Alterações de V6.0L12 para V6.0L13
- SugarSync 2.0 possui compatibilidade.

Alterações de V6.0L10 para V6.0L12
- Se vários arquivos forem criados ao mesmo tempo quando a data e a hora forem usadas para nomear os arquivos, a maneira qual os números de série são adicionados foi modificada para facilitar a classificação.
- O Quick menu foi alterado para que o botão de configurações do aplicativo possa ser oculto. Da mesma forma, os aplicativos de Favoritos a serem exibidos no Quick menu podem ser configurados pelo menu do botão direito.
- O erro que ocorre quando os arquivos não são salvos no SugarSync, foi resolvido.
- A precisão da detecção do tamanho de papel e margens da imagem foi melhorada.

---

* Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc.

* Intel e Intel Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

* Google e Google Data API são marcas comerciais ou marcas registradas da Google Inc.

* ScanSnap e ScanSnap Manager são marcas comerciais ou marcas registradas da PFU LIMITED no Japão.

* Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Copyright PFU LIMITED 2004-2014